

La maleta de carga y transporte HDC-36, está pensada y diseñada para poder cargar y transportar a la vez 36 equipos de la serie 808.

Con solo depositar los equipos en sus alojamientos, éste sistema de carga detectará el estado de las baterías y procederá a suministrar la carga necesaria para que los equipos estén listos para utilizar en aproximadamente 4-5 horas.

Los LED indicadores de carga, indicarán al usuario el estado en el que se encuentran las baterías. "LED NARANJA", baterías cargando, "LED VERDE", baterías cargadas. Un destello del "LED NARANJA", indicará al usuario que hay un problema con el equipo que se deposita para cargar, baterías defectuosas, mal colocadas, etc.

Su sistema de cierres con llave, permitirán tener los equipos guardados de forma segura cuando éstos se trasladan o se guardan después de ser utilizados.

Unas ruedas incorporadas en esta maleta, harán más fácil el transporte de los equipos.



HDC-36 VISTA CON EQUIPOS



HDC-36 VISTA DE LOS CARGADORES

(Los equipos 808 series visualizados en estas fotografías no se incluyen con el cargador HDC-36)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Número compartimentos de carga	: 36 (receptores o transmisores 808 series)
Alimentación requerida	: Adaptador 12V DC, 7A. 100V / 240V AC
Indicador LED naranja	: Batería cargando
Indicador LED verde	: Batería cargada
Corriente de carga	: 300 ~ 330 mA
Tiempo de carga (Ni-MH. 1300 mAh)	: 4 ~ 5 horas
Control de carga	: Control PWM, -ΔV detector de tiempo de carga
Dimensiones (DxWxH)	: 87 x 37 x 20,5 cm.
Peso	: 9,6 kg.(sin equipos)

OKAYO
Sound & Communication



EPRONET SYSTEM, S.L.U.
IMPORTADOR OFICIAL PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

www.okayo.es